

ALADIN LED-Dimm-Empfänger 1 Kanal / mit Nebenstelle / 230V / UP

Zum Dimmen und Schalten von LEDs (230V)

ALADIN Dimm-Empfänger für LED-Leuchten (230V). Zum Dimmen und Schalten von dimmbaren 230V-LEDs, Halogen- und Glühlampen. Ansteuerung via ALADIN Funksender, oder via Nebenstelle (für verkabelte Taster), Phasenabschnittsdimmer für Lasten "LED/R/C", Softstart zum Schutz der Leuchten, bidirektional mit Statusinfo, verschiedenste Einstellmöglichkeiten

Artikelnummer: 300651	E-Nummer: 304 111 019	Farbe: grün
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

Funktion:

Schalten / Dimmen
 2-Tasten-Funktion mit Memory (Standard)
 2-Tasten-Funktion ohne Memory (Werte einstellbar)
 1-Tasten-Funktion mit Memory
 Minuterie (mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 120 min
 Lichtszenen
 Hotelcard-Schalter
 Präsenz- und Bewegungs-, Lichtsensoren
 optionale Parametereinstellungen: Dimmgeschwindigkeit, min/max. Dimmwert, Dimmkurve
 Repeater-Funktion einstellbar
 Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (zB. Zeiten/Wippenbelegung etc.)

Einsatzbereich:

Zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten (max. 150W)
 Zum Dimmen und Schalten von Halogen und Glühlampen (max. 300W)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W						
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glühlampen (ohmsche Last): 300 W ■ HV-Halogenlampen: 300 W ■ LED-Leuchten / dimmbar: 150 W ■ Minimallast: 1 W 						
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V						
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH, DE						
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger						
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung						
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ NS / LV Directive 2014/35/EU ■ EN 55015 ■ EN 60669 ■ EN 61000 ■ EN 61547 ■ IEC/EN 62368 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>47</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	H	50	47	30
L	B	H					
50	47	30					
Montage:	UP - Unterputz						



Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger
 Manual in D / F